

PDM10

Prises modulaires TV SAT



Prise modulaire 2 sorties avec connecteur IEC mâle pour la bande TV (47-862MHz) et connecteur F femelle pour la bande Satellite (950-2400MHz)

Spécifications techniques

- Permet de séparer l'entrée du signal combiné SAT+TV sur **2 connecteurs de sortie** distincts.
- **Un courant passe** entre le connecteur F (SAT) et la borne d'entrée/sortie.
- Équipé d'un **rabat** innovant permettant de fixer des câbles coaxiaux de 4 à 7 mm de diamètre.
- Entièrement blindé(**classe A**).
- Des **adaptateurs** en plastique sont disponibles pour toutes les séries civiles courantes sur le marché.
- Conforme à la norme EN50083-4.

PDM10		
Code		220001
Type prise		Passante
Perte de passage		
RC 5-40MHz	dB	-
TV 47-862MHz	dB	4
SAT 950-1750MHz	dB	4
SAT 1750-2150MHz	dB	4
SAT 2150-2400MHz	dB	4
Perte de dérivation		
RC 5-40MHz	dB	-
TV 47-862MHz	dB	10
SAT 950-1750MHz	dB	11
SAT 1750-2150MHz	dB	11
SAT 2150-2400MHz	dB	11
Type prise		Passante
Connecteur		IEC mâle, F femelle

Dimensions et conditionnement		
Pièces		10
Code EAN		8016978068531
Code EAN		8016978068890
Dimensions de l'emballage	mm	114 x 80 x 41
Poids carton	Kg	0.48