

## PDM00

Tomas de TV y SAT



**Toma de terminal; 2 salidas demixtas** con conector IEC macho para la banda de TV (**47-862MHz**) y conector F hembra para la banda de Satélite (**950-2400MHz**)

## Especificaciones técnicas

Permite separar la señal de entrada combinada SAT+TV en 2 conectores de salida independientes. El flujo de corriente se realiza entre el conector F (SAT) y el terminal de entrada. Equipado con una innovadora puerta para la fijación de cables coaxiales con un diámetro de entre 4 y 7 mm. Totalmente blindado (clase A). Adaptadores de plástico disponibles para las series residenciales más populares del mercado. Cumple con la norma EN50083-4.

| PDM00                    |    |                     |
|--------------------------|----|---------------------|
| Código                   |    | 220003              |
| Tipo de enchufe          |    | Terminal            |
| Perdita di derivazione   |    |                     |
| RC 5-40MHz               | dB | -                   |
| TV 47-862MHz             | dB | 2                   |
| SAT 950-1750MHz          | dB | 2                   |
| SAT 1750-2150MHz         | dB | 2                   |
| SAT 2150-2400MHz         | dB | 2                   |
| Tipo de enchufe          |    | Terminal            |
| Conector                 |    | IEC macho, F hembra |
| Dimensiones y embalaje   |    |                     |
| Piezas                   |    | 10                  |
| Código EAN               |    | 8016978068555       |
| EAN múltiple             |    | 8016978068913       |
| Dimensiones del embalaje | mm | 115 x 80 x 40       |
| Peso bruto               | kg | 0.5                 |