PP13

Répartiteurs et dérivateurs

Répartiteurs à bornes en bande TV (**47-862MHz**)

Spécifications techniques

- **Boîtier métallique** avec bornes à vis pour un blindage complet.
- Pour rendre le système plus robuste, il est recommandé d'utiliser un répartiteur pour diviser le signal et un dérivateur pour desservir directement les prises.
- ROS <1.2.

PP13		
Code		220376
Sorties		3
Séparation sorties		
47-68 MHz	dB	15
174-230 MHz	dB	15
470-606 MHz	dB	15
606-862 MHz	dB	15
Caractéristiques générales		
Perte de passage	dB	6
Dimensions et conditionnement		
Pièces		10
Code EAN		8016978013845
Code EAN		8016978013852
Dimensions de l'emballage	mm	170 x 75 x 55
Poids carton	kg	0.53