

PP14

Repartidores y derivadores



Repartidor de abrazadera de 4 vías en la banda de TV (47-862MHz).

Especificaciones técnicas

- **Caja metálica** con terminales de tornillo para un blindaje completo.
- Para robustecer el sistema, recomendamos utilizar un repartidor para dividir la señal y un shunt para alimentar directamente las tomas.
- V.S.W.R. <1.2.

| PP14 | | |
|---------------------------|----|----------------|
| Código | | 220390 |
| Salidas | | 4 |
| Separazione uscite | | |
| 47-68 MHz | dB | 10 |
| 174-230 MHz | dB | 10 |
| 470-606 MHz | dB | 10 |
| 606-862 MHz | dB | 10 |
| Características generales | | |
| Pérdida de paso | dB | 7 |
| Dimensiones y embalaje | | |
| Piezas | | 10 |
| Código EAN | | 8016978013869 |
| EAN múltiple | | 8016978013876 |
| Dimensiones del embalaje | mm | 100 x 162 x 45 |
| Peso bruto | kg | 0.62 |