

CAD11

Répartiteurs et dérivateurs

Dérivateurs à bornes en bande TV (47-862MHz)



Spécifications techniques

- **Boîtier métallique** avec bornes à vis pour un blindage complet.
- Séparation élevée entre les sorties et réponse en fréquence pentée pour compenser l'atténuation du câble.
- **1 entrée, 1 sortie passante et 1 sortie en dérivation.**

CAD11		
Code		220451
Dérivations		1
Séparation des sorties dérivées		
47-68 MHz	dB	27
14dBmo 16MUX	dB	17
470-606 MHz	dB	11
606-862 MHz	dB	12
Séparation sorties		
47-68 MHz	dB	45
174-230 MHz	dB	38
470-606 MHz	dB	36
606-862 MHz	dB	35
Caractéristiques générales		
Perte de passage	dB	0.1/0.7
V.S.W.R. entrée		<1.1
Dimensions et conditionnement		
Pièces		10
Code EAN		8016978013944
Code EAN		8016978013951
Dimensions de l'emballage	mm	170 x 75 x 45
Poids carton	Kg	0.5

