

## CAD14

## Répartiteurs et dérivateurs

Dérivateurs à bornes en bande TV (47-862MHz)



## Spécifications techniques

- Boîtier métallique avec bornes à vis pour un blindage complet.
- Séparation élevée entre les sorties et réponse en fréquence pentée pour compenser l'atténuation du câble.
- 1 entrée, 1 sortie passante et 4 sorties en dérivation.

CAD14		
Code		220454
Dérivations		4
Séparation des sorties dérivées		
47-68 MHz	dB	27
14dBmo 16MUX	dB	17
470-606 MHz	dB	12
606-862 MHz	dB	15
Séparation sorties		
47-68 MHz	dB	48/60
174-230 MHz	dB	37/60
470-606 MHz	dB	29/52
606-862 MHz	dB	25/45
Caractéristiques générales		
Perte de passage	dB	0.1/1.9
V.S.W.R. entrée		<1.2
Dimensions et conditionnement		
Pièces		10
Code EAN		8016978014002
Code EAN		8016978014019
Dimensions de l'emballage	mm	100 x 162 x 45
Poids carton	Kg	0.7

