

PP2

Partitori e derivatori

Partitore a morsetto a 2 vie della serie CAD-S in banda TV e Satellite (5-2400MHz).



Caratteristiche tecniche

- Perfetta **schermatura di classe A** e un ottimale adattamento di impedenza.
- I partitori della serie CAD-S sono gli unici a banda larga con un **morsetto dedicato a ciascun cavo** per utilizzare cavi di diametro diverso su porte adiacenti.
- Le funzionalità **brevettate da Fracarro** li rendono affidabili e facili da installare.

PP2		
Codice		220802
Uscite		2
Perdita di passaggio		
RC 5-40MHz	dB	4
TV 47-862MHz	dB	4
SAT 950-1750MHz	dB	4.5
SAT 1750-2150MHz	dB	5
SAT 2150-2400MHz	dB	5.5
Isolamento uscite		
RC 5-40MHz	dB	25
TV 47-862MHz	dB	22
SAT 950-1750MHz	dB	20
SAT 1750-2150MHz	dB	20
SAT 2150-2400MHz	dB	18
Dimensioni e imballo		
Pezzi		12
codice EAN		8016978075010
EAN multiplo		8016978075430
Dimensioni imballo	mm	155 x 90 x 65
Peso lordo	Kg	1.226

