

PP3

Répartiteurs et dérivateurs

Répartiteurs à bornes de la **série CAD-S** en bande TV et Satellite (**5-2400MHz**)



Spécifications techniques

- **Blindage** parfait de **classe A** et adaptation optimale de l'impédance.
- Les répartiteurs de la série CAD-S sont les seuls répartiteurs à large bande dotés d'une **borne dédiée** pour **chaque** câble afin d'utiliser des câbles de différents diamètres sur des ports adjacents.
- Les caractéristiques **brevetées de Fracarro** les rendent fiables et faciles à installer.

PP3		
Code		220803
Outputs		3
Perte de passage		
RC 5-40MHz	dB	6.5
TV 47-862MHz	dB	6.5
SAT 950-1750MHz	dB	6.5
SAT 1750-2150MHz	dB	7
SAT 2150-2400MHz	dB	8
Isolation sorties		
RC 5-40MHz	dB	20
TV 47-862MHz	dB	20
SAT 950-1750MHz	dB	20
SAT 1750-2150MHz	dB	20
SAT 2150-2400MHz	dB	18
Dimensions et conditionnement		
Pièces		12
Code EAN		8016978075027
Code EAN		8016978075447
Dimensions de l'emballage	mm	155x90x65
Poids carton	Kg	1.22

