

PP5

Repartidores y derivadores



Repartidor de pinza de 5 vías de la serie CAD-S en las bandas de TV y Satélite (5-2400MHz).

Especificaciones técnicas

- Perfecto blindaje de clase A y adaptación de impedancia óptima.
- Los repartidores de la serie CAD-S son los únicos de banda ancha con un terminal dedicado para cada cable, lo que permite usar cables de diferentes diámetros en puertos adyacentes.
- Las características patentadas por Fracarro los hacen fiables y fáciles de instalar.

PP5		
Código		220805
Salidas		5
Pérdida de paso		
RC 5-40MHz	dB	11
TV 47-862MHz	dB	11
SAT 950-1750MHz	dB	11.5
SAT 1750-2150MHz	dB	12
SAT 2150-2400MHz	dB	13
Aislamiento de salida		
RC 5-40MHz	dB	20
TV 47-862MHz	dB	25
SAT 950-1750MHz	dB	25
SAT 1750-2150MHz	dB	22
SAT 2150-2400MHz	dB	18
Dimensiones y embalaje		
Piezas		8
Código EAN		8016978075041
EAN múltiple		8016978075546
Dimensiones del embalaje	mm	155 x 90 x 65
Peso bruto	kg	1.161

