

## J21B

### Amplificatori multibanda



Centralino di linea con 1 ingresso a larga banda (III+DAB+UHF) da interno autoalimentato con guadagno 21dB e livello di uscita fino a **124dB $\mu$ V**, regolazione del guadagno (0-20dB) e bassa figura di rumore.

### Caratteristiche tecniche

- **Amplificatore di linea Push-Pull** con eccellenti caratteristiche di piattezza di banda.
- E' possibile inoltre inserire un **tilt regolabile da 0 a 20dB** per compensare le perdite del cavo.
- Prodotto su meccanica schermata (LTE Free) in metallo con connettori F e con collegamento diretto alla rete elettrica.
- Livello di uscita per segnali analogici 117dB $\mu$ V.

J21B		
Codice		223023
Numero ingressi		1
Ingressi		III+DAB + UHF
Guadagno	dB	VHF+UHF: 21
Regolazione pendenza TV	dB	V+U: 20
Regolazione guadagno	dB	VHF+UHF: 20
Figura rumore tipica	dB	VHF+UHF: 10
Numero uscite		1
Livello uscita	dB $\mu$ V	124
Connettori		F femmina
Caratteristiche generali		
Tensione alimentazione	Vdc/A	220-230 / 50-60
Consumo	W	7
Classe isolamento		II
Temperatura lavoro	°C	Da -10 a +55
Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978072224
Dimensioni imballo	mm	140 x 70 x 130
Dimensioni prodotto	mm	127 x 58 x 128
Peso lordo	Kg	0.474

