

MX TT EVO

Mezcladores de postes



Mezclador y repartidor de mástil de 2 entradas (FM+III+DAB+UHF) para mezclar señales de múltiples antenas
Paso de CC en todos los puertos

Especificaciones técnicas

- Marco de fundición a presión ZAMA con cubiertas metálicas para un altísimo apantallamiento antiinterferente.
- Los conectores F-hembra con el innovador sistema de bloqueo de la nueva campana protectora exterior de PVC y la rotación del marco metálico garantizan la máxima seguridad, facilidad y rapidez de instalación.
- Correa de sujeción apta para postes de hasta 60 mm de diámetro.

MX TT EVO		
Código		223273
En1		FM+3+DAB+UHF (+dc)
En2		FM+3+DAB+UHF (+dc)
Número de entradas		2
Salida		Mix + DC
Número de salidas		1
Pérdida VHF/UHF	dB	3.5/4
Impedancia	Ω	75
Pérdida de retorno	dB	≥10
Características generales		
Impedancia	Ω	75
Temperatura de trabajo	°C	De -10 a +55
Protección		IP43
Conformidad		EN50083-2: 2006-06

Dimensiones y embalaje

Piezas		1
Código EAN		8016978103072
Dimensiones del embalaje	mm	125 x 57 x 110
Dimensiones del producto	mm	120 x 50 x 105
Peso bruto	kg	0.28
Peso neto	kg	0.234
Peso	kg	0.251