

**MBJ2r345U LTE/..**

Amplificadores de banda ancha

**Especificaciones técnicas**

- Modelo de calibración especial:** Para estos modelos, es necesario especificar el corte entre las bandas IV y V al realizar el pedido, pudiendo elegir entre 30/31, 31/33, 40/42 y 41/43; en los modelos estándar, la banda IV incluye los canales E21-E35, y la banda V incluye los canales E36-E48.

MBJ2r345U LTE/..		
Código		223604
Número de entradas		4
Entradas		III+DAB, IV, V, UHF (*)
Características generales		
Tensión de alimentación	Vdc/A	220-230 / 50-60
Consumo	W	5
Dimensiones y embalaje		
Piezas		1
Código EAN		8016978100002
Dimensiones del embalaje	mm	152 x 105 x 47
Peso bruto	kg	0.345