

MAP2r345U LTE

Amplificateurs de mât



Nouveaux amplificateurs de mât multi-entrées pour l'amplification et le couplage des signaux provenant d'une ou plusieurs antennes.

Châssis en **ZAMAK moulé sous pression avec couvercles métalliques pour un blindage très élevé.**

Les connecteurs de type "F" avec le **système de verrouillage innovant du nouveau capot de protection extérieur en PVC** et la rotation du châssis métallique garantissent une installation simple et rapide.

Amplification et gestion séparée VHF / UHF et insertion facile de la téléalimentation.

LED de présence de l'alimentation sur tous les modèles.

Toute la nouvelle gamme d'amplificateurs est parfaitement conforme aux obligations réglementaires en matière de spectre radioélectrique, de compatibilité électromagnétique et de sécurité, énoncées dans les récentes directives (RED Compliant).

Spécifications techniques

MAP2r345U LTE		
Code		223714
Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
Code EAN		8016978100361
Dimensions de l'emballage	mm	124x57x118
Poids carton	Kg	0.309