

MAP2r345U LTE/..

Amplificadores de mástil



Especificaciones técnicas

- Modelo de calibración especial:** Para estos modelos, es necesario especificar el corte entre las bandas IV y V al realizar el pedido, pudiendo elegir entre 30/31, 31/33, 40/42 y 41/43; en los modelos estándar, la banda IV incluye los canales E21-E35, y la banda V incluye los canales E36-E48.

MAP2r345U LTE/..		
Código		223715
Número de entradas		4
Entradas		III+DAB, IV, V, UHF
Dimensiones y embalaje		
Piezas		1
Código EAN		8016978101542
Dimensiones del embalaje	mm	124 x 57 x 119
Peso bruto	kg	0.309