

MXST

Mezcladores de interior



Mezclador de banda TV y SAT para uso interno y buena pérdida de retorno; también se puede utilizar como demezclador introduciendo el conector MIX

MXST		
Código		226400
En1		TV (47-862 MHz)
En2		SAT + DC (950-2150MHz)
Número de entradas		2
Salida		Mix + DC
Número de salidas		1
Pérdida VHF/UHF	dB	0.5
Impedancia	Ω	75
Pérdida de retorno	dB	15
Características generales		
Impedancia	Ω	75
Temperatura de trabajo	°C	De -10 a +55
Conformidad		EN50083-2: 2006-05
Dimensiones y embalaje		
Piezas		20
Código EAN		8016978001590
EAN múltiple		8016978001606
Dimensiones del embalaje	mm	190 x 120 x 50
Dimensiones del producto	mm	48 x 50 x 20
Peso bruto	kg	1.16
Peso neto	kg	0.59
Peso	kg	0.6