

MBX5851

Amplificatori multibanda



Centrale con 5 ingressi (I, FM, III+DAB, UHF, UHF) autoalimentata da interno con guadagno 44dB e livello di uscita fino a 125dB μ V in banda UHF, amplificazioni a bande separate, regolazioni del guadagno (0-20dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore.

MBX5851		
Codice		235016
Caratteristiche generali		
Tensione alimentazione	Vdc/A	220-230 / 50-60
Consumo	W	8.5
Dimensioni e imballo		
codice EAN		8016978062263