

## MBX5740LTE

### Amplificateurs multibandes



Amplificateurs multi-bandes auto-alimentés pour amplifier et coupler le signal provenant de différentes antennes.

Ils sont équipés d'un boîtier métallique moulé sous pression entièrement blindé avec connecteurs F.

**Amplification séparée des bandes VHF et UHF pour la version 125dBμV, amplification push -pull pour la version 130dBμV.**

Le gain élevé et le haut niveau de sortie les rendent idéaux pour une utilisation dans des systèmes collectifs de moyennes et grande dimensions. Couvercle à vis imperdables.

#### MBX5740LTE

Code		235108
------	--	--------

#### Caractéristiques générales

Tension d'alimentation	Vdc/A	220-230 / 50-60
Consommation	W	8.5

#### Dimensions et conditionnement

Pièces		1
Code EAN		8016978091867
Dimensions de l'emballage	mm	240 x 190 x 60
Poids carton	kg	1.7