

## MBX5740LTE/..

Amplificadores de banda ancha



### Especificaciones técnicas

- **Modelo de calibración especial:** Para estos modelos, es necesario especificar el corte entre las bandas IV y V al realizar el pedido, pudiendo elegir entre 30/31, 31/33, 40/42 y 41/43; en los modelos estándar, la banda IV incluye los canales E21-E35, y la banda V incluye los canales E36-E48.

MBX5740LTE/..		
Código		235112
Características generales		
Tensión de alimentación	Vdc/A	220-230 / 50-60
Consumo	W	8.5
Dimensiones y embalaje		
Piezas		1
Código EAN		8016978095605
Dimensiones del embalaje	mm	240 x 190 x 60
Peso bruto	kg	1.7