

## OPT RX QUAD MINI

Home fibre



Ricevitore ottico TV SAT che converte il segnale ottico in 4 uscite universali legacy miscelate (SAT+TV+FM). Connettore ottico FC/APC.

Il ricevitore contiene una bretella SC/APC - FC/APC da 50 cm e l'adattatore SC/APC.

OPT RX QUAD MINI		
Codice		270665
<b>Ingresso ottico</b>		
Connettore ingresso ottico		1 FC/APC
Lunghezza onda input	nm	1260-1650
Potenza ottica ingresso	dBm	≤ -8
<b>Uscita RF</b>		
Tipo connettori		F Femmina
Perdita di riflessione	dB	-7
Uscite		4 (TV + SAT)
<b>Livello di uscita TV</b>		
8dBmo 8 transponder	dBμV	87
8 dBmo 16 transponder	dBμV	84
8dBmo 40 transponder	dBμV	81
14dBmo 8 transponder	dBμV	75
14dBmo 16 transponder	dBμV	72
14dBmo 40 transponder	dBμV	69
<b>Livello di uscita SAT</b>		
8 dBmo	dBμV	76
14dBmo	dBμV	64

Caratteristiche generali		
Tensione alimentazione	V	14/18 da tutte le uscite
Assorbimento	mA	280mA (12 V) - 190mA (18V)
Consumo	W	3.5
Led		<ul style="list-style-type: none"><li>• Led verde acceso: funzionamento normale (correttamente alimentato)</li><li>• Led lampeggiante: avvio o reboot</li></ul>
Temperatura lavoro	°C	Da -5 a +50
Conformità		CEI EN 50083-2 EN60065
Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978098927
Dimensioni imballo	mm	215 x 120 x 38
Dimensioni prodotto	mm	160 x 98 x 30
Peso lordo	Kg	0.402