


SWI85SPL2

Accessori multiswitch



Partitore con 5 ingressi (4 Satellite e 1 TV) e 5 + 5 uscite.

Caratteristiche tecniche

- Usato principalmente con multiswitch a 5 ingressi per la distribuzione del segnale TV e Satellite.
- Composto da 5 partitori (4 Satellite e 1 TV) a 2 vie all'interno della stessa meccanica.
- Passaggio bidirezionale della DC dall'uscita all'ingresso su ciascuna linea Satellite.
- Connettore F ausiliario per inserire un alimentatore esterno.
- Facile da installare grazie alla colorazione standard degli ingressi.

SWI85SPL2		
Codice		271096
Ingressi		4 SAT, 1 TV, 1 DC
Uscite		4 SAT, 1 TV
Derivate		4 SAT, 1 TV
SAT		
Larghezza di banda SAT	MHz	950-2150
Perdita passaggio	dB	-4.5
TV		
Banda passante TV	MHz	5-862
Perdita passaggio TV	dB	-4.5
Caratteristiche generali		
Temperatura lavoro	°C	Da -10 a +55
Isolamento SAT-SAT	dB	≥30
Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978087471
Dimensioni imballo	mm	210 x 124 x 35
Dimensioni prodotto	mm	160 x 118 x 30
Peso lordo	Kg	0.416

