

**PRI00**

Tomas redondas de TV SAT



**Base terminal redonda empotrada; 2 salidas demixtas**  
 Conector IEC hembra para la banda de TV (5-40MHz, 47-862MHz) y conector IEC macho para la banda de Satélite (950-2300MHz).

**Especificaciones técnicas**

- Permite separar las señales combinadas de SAT y TV en la entrada en dos conectores de salida independientes.
- El paso de corriente se realiza entre el conector IEC macho (SAT) y el terminal de entrada.
- Alto blindaje.
- Excelente separación entre bandas.
- Baja pérdida de rendimiento.
- Rápido y fácil de instalar.
- Adaptador de tapa de enchufe disponible (PL2).

<b>PRI00</b>		
Código		280730
Tipo de enchufe		Terminal
<b>SAT</b>		
Ancho de banda SAT	MHz	950-2300
<b>TV</b>		
Conecotor TV		IEC hembra
Pérdida de paso de TV	dB	1.5
<b>Características generales</b>		
Pérdida derivada	dB	-
<b>Dimensiones y embalaje</b>		
Piezas		1
Código EAN		8016978015801
Dimensiones del embalaje	mm	80 x 80 x 40
Dimensiones del producto	mm	76 x 76 x 32
Peso bruto	kg	0.12