

PRI00

Prises rondes TV SAT



Prise terminale ronde ; 2 sorties femelles IEC femelle pour la bande TV (5-40MHz, 47-862MHz) et IEC mâle pour la bande Satellite (950-2300MHz).

Spécifications techniques

- Permet de **séparer les signaux combinés SAT et TV** à l'entrée sur 2 connecteurs de sortie séparés.
- **Le courant passe** entre le connecteur IEC mâle (SAT) et la borne d'entrée.
- Blindage élevé.
- Excellente séparation entre les bandes.
- Faible perte de transmission.
- Installation rapide et facile.
- **Adaptateur de cache-socle (PL2) disponible.**

PRI00		
Code		280730
Type prise		Terminal
SAT		
Bande passante SAT	MHz	950-2300
TV		
Connecteur		IEC Femelle
Perte de passage	dB	1.5
Caractéristiques générales		
Perte dérivation	dB	-
Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
Code EAN		8016978015801
Dimensions de l'emballage	mm	80 x 80 x 40
Dimensions du produit	mm	76 x 76 x 32
Poids carton	Kg	0.12