

PAS0042D

Tomas redondas de TV SAT



Serie de bases de enchufes de empotrar redondas desmixtas de 2, 3 ó 4 salidas con conector IEC hembra para banda de radio, IEC macho para banda de TV y conector F hembra para banda de Satélite.

Especificaciones técnicas

Permiten separar la señal de entrada combinada en conectores de salida independientes. Alto blindaje. Excelente separación entre bandas. Baja pérdida de rendimiento. Corriente máxima en el conector F: 500 mA. Instalación rápida y sencilla.

PAS0042D		
Código		280793
Salidas		4
Tipo de enchufe		Terminal
R		
Conectores		IEC hembra
Ancho de banda		88-240
Pérdida de paso		2.5
SAT2		
Conectores SAT 2		F hembra
Ancho de banda SAT 2	MHz	5-2150
Pérdida del pasaje SAT 2	dB	3
SAT1		
Conectores SAT		F hembra
Ancho de banda SAT	MHz	950-2150
Pérdida del paso SAT	dB	2
TV		
Conector TV		IEC macho
Banda de frecuencia de TV	MHz	5-68 / 260-862
Pérdida de paso de TV	dB	2.5

Dimensiones y embalaje

Piezas		10
Código EAN		8016978070114
EAN múltiple		8016978070145
Dimensiones del embalaje	mm	91 x 91 x 44
Dimensiones del producto	mm	86 x 86 x 38