

PAS0042D

Prese rotonde TV SAT



Serie di prese demiscelate rotonde da incasso a 2, 3 o 4 uscite con connettore IEC maschio per la banda radio, IEC femmina per la banda TV e connettore F femmina per la banda Satellite.

Caratteristiche tecniche

- Permettono di separare il **segnale combinato in ingresso** sui connettori distinti in uscita.
- Elevata schermatura.
- Ottima separazione tra le bande.
- Bassa perdita di passaggio.
- Massima corrente su connettore F **500mA**.
- Facile e veloce da installare.

PAS0042D		
Codice		280793
Uscite		4
Tipo presa		Terminale
R		
Connettori		IEC Maschio
Larghezza banda		88-240
Perdita passaggio		2.5
SAT2		
Connettori SAT 2		F Femmina
Larghezza banda SAT 2	MHz	5-2150
Perdita passaggio SAT 2	dB	3
SAT1		
Connettori SAT		F Femmina
Larghezza banda SAT	MHz	950-2150
Perdita passaggio SAT	dB	2
TV		
Connettore TV		IEC Femmina
Banda frequenze TV	MHz	5-68 / 260-862
Perdita passaggio TV	dB	2.5

Dimensioni e imballo

codice EAN		8016978070114
------------	--	---------------

Dimensioni prodotto	mm	80 x 80 x 48
---------------------	----	--------------