

PAS00322

Prese rotonde TV SAT

Serie di prese demiscelate rotonde da incasso a 2, 3 o 4 uscite con connettore IEC maschio per la banda radio, IEC femmina per la banda TV e connettore F femmina per la banda Satellite.

Caratteristiche tecniche

- Permettono di separare il **segnale combinato in ingresso** sui connettori distinti in uscita.
- Elevata schermatura.
- Ottima separazione tra le bande.
- Bassa perdita di passaggio.
- Massima corrente su connettore F **500mA**.
- Facile e veloce da installare.

PAS00322		
Codice		287103
Uscite		3
Tipo presa		Terminale
SATI		
Connettori SAT		F Femmina
Larghezza banda SAT	MHz	950-2300
Perdita passaggio SAT	dB	3
TV		
Connettore TV		2x IEC Femmina
Banda frequenze TV	MHz	5-862
Perdita passaggio TV	dB	5
Dimensioni e imballo		
codice EAN		8016978087051
Dimensioni prodotto	mm	80 x 80 x 48