

FR 4 TOUCH

Medidores de campo

**Especificaciones técnicas**

- Preciso y fácil de usar
- DVB-S/S2, DVB-T, DVB-C
- Todas las mediciones digitales
- DiSEqC, SCR y dCSS
- Imágenes MPEG 2-4 SD y FULL HD
- Mediciones de TV analógica
- Automemoria y autocalidad
- Espectro con memoria de picos
- Cuerpo metálico robusto
- Bolsa impermeable
- Baterías de litio-ion de larga duración
- NOTA: comprobar la presencia de las aplicaciones suministradas y opcionales

| FR 4 TOUCH | | |
|----------------------------------|------------|---|
| Código | | 287432 |
| Mostrar | | 4.3" Touch screen |
| Batería | V/Ah | 2000mAh |
| Tensión de alimentación | Vdc/A | 220-240 / 50-60 Alimentatore in dotazione |
| Frecuencias | MHz | 44-880, 950-2610 |
| Potencia de entrada TV | dB μ V | 10 - 100 |
| Potencia de entrada SAT | dB μ V | 28 - 92 |
| Norma DVB | | DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C |
| Telealimentación | mA | 5-12-18-24 DiSEqC, SCR, dCSS (SCD2) |
| Características generales | | |
| Tensión de alimentación | Vdc/A | 220-240 / 50-60 Alimentatore in dotazione |

Dimensiones y embalaje

| | | |
|--------------------------|----|-----------------|
| Piezas | | 1 |
| Código EAN | | 8016978100316 |
| Dimensiones del producto | mm | 113 x 185 x 144 |
| Peso | kg | 1 |