

PA5M

Répartiteurs et dérivateurs



Répartiteurs à bornes de la série PAM en bande TV et satellite (5-2400MHz).

Grâce à l'**exclusif ressort de fixation**, le connecteur central reste solidaire du reste du mécanisme, en facilitant ainsi la fixation du câble.

Le nouveau châssis **de petite dimension** et la solution de fixation, sans connecteur F, réduisent considérablement l'espace d'installation.

L'**excellent blindage** garantit la protection contre les interférences LTE.

Spécifications techniques

- Grâce à un **clip de retenue**, le connecteur central reste solidaire au reste du mécanisme, ce qui facilite la fixation du câble.
- Les **très petites dimensions** et la solution de la borne, sans connecteur F, réduisent considérablement l'encombrement de l'installation.
- L'**excellent blindage** garantit la protection du signal contre les perturbations **5G et 4G LTE**.
- Le **nouveau châssis avec ailettes de protection (Rev. 1)** empêchent d'appuyer accidentellement sur le ressort du connecteur central lors de la fermeture des boîtes de dérivation.

PA5M		
Code		287459
Outputs		5
Perte de passage		
RC 5-40MHz	dB	10.6
TV 47-862MHz	dB	11.2
SAT 950-1750MHz	dB	12.7
SAT 1750-2150MHz	dB	13.5
SAT 2150-2400MHz	dB	16.5
Isolation sorties		
RC 5-40MHz	dB	21
TV 47-862MHz	dB	21
SAT 950-1750MHz	dB	21
SAT 1750-2150MHz	dB	21
SAT 2150-2400MHz	dB	20

Dimensions et conditionnement		
Pièces		10
Code EAN		8016978101214
Code EAN		8016978101474
Dimensions de l'emballage	mm	130x75x90
Dimensions du produit	mm	82x33x23
Poids carton	Kg	0.96