

GX-4C2CI-BP-00

Galaxia



El **GX-4C2CI-BP-00** está equipado con un conector de entrada coaxial RF (F hembra) y dos ranuras PCMCIA de interfaz común. El módulo puede sintonizar hasta cuatro multiplexores QAM digitales DVB-C, decodificar programas encriptados mediante las CAM y tarjetas inteligentes correspondientes que se pueden insertar en las ranuras CI y compartir contenido a través del panel posterior del chasis GALAXIA.

Especificaciones técnicas

- 1 conector de entrada coaxial RF (F hembra)
- Sintoniza hasta 4 múltiplex DVB-C (Anexo A/C)
- 2 ranuras PCMCIA de interfaz común capaces de decodificar programas provenientes de cualquiera de los 4 sintonizadores QAM del módulo
- **Módulo conectable en caliente**
- **Interfaz web integrada:** La programación de todos los parámetros se realiza fácilmente a través de la interfaz web HTML

GX-4C2CI-BP-00		
Código		287644
ingressi		
Número de entradas		1 (4 Tuners QAM)
Nivel de entrada	dBµV	40-80
Demoduladores		DVB-C: 16QAM/32QAM/64QAM/128QAM/256QAM
Bandas de entrada		47-862
Caratteristiche generali		
Conectores		1x F-hembra (RF)
Modo de programación		Interfaz web
Consumo	W	9.5
Interfaz común		2 x PCMCIA (Standard EN50221, TS10169)
Temperatura de trabajo	°C	De -5 a +50
Conformidad		EN50083-2
Dimensiones y embalaje		
Piezas		1
Código EAN		8016978106783
Dimensiones del embalaje	mm	330 x 185 x 80
Dimensiones del producto	mm	270 x 115 x 20
Peso bruto	kg	1.5

