

**MB2-WL**

## Contacts sans fil magnétique



Capteur magnétique sans fil à technologie numérique, pour l'intérieur. Équipé d'un contact magnétique interne et d'une entrée pour la connexion de dispositifs externes câblés, identifiables séparément dans l'unité de commande. Couleur blanche.

| MB2-WL                          |      |                  |
|---------------------------------|------|------------------|
| Code                            |      | 910405           |
| Batterie                        | V/Ah | 3.6/2.4 Li-SOCL2 |
| Fréquence                       | MHz  | 868              |
| Portée radio en air libre       | m    | 300              |
| Surveillance de la transmission | min  | 5/10/20/60       |
| Immunité RF                     | V/m  | 10               |
| Immunité électrostatique        | kV   | 8                |
| Caractéristiques générales      |      |                  |
| Châssis                         |      | ABS              |
| Vie de la batterie              |      | 3                |
| Température de fonctionnement   | °C   | De -10 à +60     |
| Dimensions et conditionnement   |      |                  |
| Pièces                          |      | 1                |
| Code EAN                        |      | 8016978096138    |
| Dimensions de l'emballage       | mm   | 152 x 65 x 37    |
| Dimensions du produit           | mm   | 110 x 30 x 25    |
| Poids carton                    | Kg   | 0.116            |
| Poids                           | Kg   | 0.6              |