

PAS0021511

Tomas redondas de TV SAT

Especificaciones técnicas

Permiten separar la señal de entrada combinada en conectores de salida independientes. Alto blindaje. Excelente separación entre bandas. Baja pérdida de rendimiento. Corriente máxima en el conector F: 500 mA. Instalación rápida y sencilla.

PAS0021511		
Código		PAS0021511
Salidas		2
R		
Conectores		IEC hembra
Ancho de banda		88-108
Pérdida de paso		3
TV		
Conektor TV		IEC macho
Banda de frecuencia de TV	MHz	5-68 / 120-862
Pérdida de paso de TV	dB	2
Dimensiones y embalaje		
Código EAN		8016978056132
Dimensiones del producto	mm	80 x 80 x 48