

## PAS0032D

Tomas redondas de TV SAT

### Especificaciones técnicas

Permiten separar la señal de entrada combinada en conectores de salida independientes. Alto blindaje. Excelente separación entre bandas. Baja pérdida de rendimiento. Corriente máxima en el conector F: 500 mA. Instalación rápida y sencilla.

PAS0032D		
Código		PAS0032D
Dimensiones y embalaje		
Código EAN		8016978056224