

**PAS0032**

Tomas redondas de TV SAT



Serie de bases de enchufes de empotrar redondas desmixtas de 2, 3 ó 4 salidas con conector IEC hembra para banda de radio, IEC macho para banda de TV y conector F hembra para banda de Satélite.

**Especificaciones técnicas**

Permiten separar la señal de entrada combinada en conectores de salida independientes. Alto blindaje. Excelente separación entre bandas. Baja pérdida de rendimiento. Corriente máxima en el conector F: 500 mA. Instalación rápida y sencilla.

<b>PAS0032</b>		
Código		PAS0032
Salidas		3
Tipo de enchufe		Terminal
<b>R</b>		
Conectores		IEC hembra
Ancho de banda		88-108
Pérdida de paso		2
<b>SAT1</b>		
Conectores SAT		F hembra
Ancho de banda SAT	MHz	950-2150
Pérdida del paso SAT	dB	2
<b>TV</b>		
Conector TV		IEC macho
Banda de frecuencia de TV	MHz	5-68 / 120-862
Pérdida de paso de TV	dB	1.5
<b>Dimensiones y embalaje</b>		
Piezas		20
Código EAN		8016978059638
Dimensiones del embalaje	mm	82 x 82 x 44
Dimensiones del producto	mm	76 x 76 x 35