

PAS0303011

Mezcladores de interior



Mezclador de banda de TV y SAT para uso interno; también se puede utilizar como demezclador introduciendo el conector MIX

PAS0303011		
Código		PAS0303011
En1		TV (47-862 MHz)
En2		SAT + DC (950-2150MHz)
Número de entradas		2
Salida		Mix + DC
Número de salidas		1
Pérdida VHF/UHF	dB	0.5
Impedancia	Ω	75
Pérdida de retorno	dB	10
Características generales		
Impedancia	Ω	75
Temperatura de trabajo	°C	De -10 a +55
Conformidad		EN50083-2: 2006-05
Dimensiones y embalaje		
Piezas		10
Código EAN		8016978056255
EAN múltiple		8016978085774
Dimensiones del producto	mm	48 x 50 x 20
Peso bruto	kg	0.4